

## アルインコの現行製品アマチュア無線機の開局申請書に記載する必要事項（ハンディ型）

同機種で複数の技適番号があるものは、電子部品の生産終了で別部品への置き換えをした等の理由から、技適を再取得したものです。製品に貼付された技適シールで番号を確認して該当するものを記載してください。

※ 一切外部機器を接続せず、技適を受けた本体だけで申請するときは黒文字部分だけを記入してください。

※ 1 はEJ-41U, EJ-50U, 外付けTNC等のデータ通信用外部機器を接続して、電波の型式に「F1D」「F2D」を加える場合です。基本保証認定が必要です。

「無線局事項書及び工事設計書」の15項「備考」欄にも「FSK:AFSK変調 / FM:リアクタンス変調」と記入、送信機系統図は取扱説明書の巻末に有るものを該当するように書き直してください。

型番	技適番号 (該当するものを一つ記載)	発射可能な電波の型式	発射可能な電波の周波数の範囲	変調方式と変調方式コード	最大出力	終段管の名称と個数	電圧
DJ-G7	002KN544	F3E(4VF) F3E(4SF)	144MHz/430MHz帯 1200MHz	F3E:FM	5W 1.2Gは 1W	144/430MHz: 2SK3476 x 1 1200MHz: NE5510279A x 1	13.8V
DJ-G7 ※1	同上	F1D/F2D/F3E(4VF) F1D/F2D/F3E(4SF)	同上	F1D:FSK F2D:GMSK F3E:FM	同上	同上	同上
DJ-S12	002KN408 002KN513	F3E(4VF)	144MHz帯	F3E:FM	2W	2SK3079A x 1	6V
DJ-S12 ※1	同上	F1D/F2D/F3E(4VF)	同上	F1D:FSK F2D:GMSK F3E:FM	同上	同上	同上
DJ-S17	002KN418	F3E(4VF)	144MHz帯	F3E:FM	5W	2SK3476 x 1	13.8V
DJ-S17 ※1	同上	F1D/F2D/F3E(4VF)	同上	F1D:FSK F2D:GMSK F3E:FM	同上	同上	同上
DJ-S47	002KN419	F3E(4VF)	430MHz帯	F3E:FM	5W	2SK3476 x 1	13.8V
DJ-S47 ※1	同上	F1D/F2D/F3E(4VF)	同上	F1D:FSK F2D:GMSK F3E:FM	同上	同上	同上
DJ-S42	002KN409 002KN514	F3E(4VF)	430MHz帯	F3E:FM	2W	2SK3079A x 1	6V
DJ-S42 ※1	同上	F1D/F2D/F3E(4VF)	430MHz帯	F1D:FSK F2D:GMSK F3E:FM	同上	同上	同上
DJ-S57	002KN562	F3E(4VF)	144MHz/430MHz帯	F3E:FM	5W	RD07MUS2B x 1	13.8V
DJ-S57 ※1	同上	F1D/F2D/F3E(4VF)	同上	F1D:FSK F2D:GMSK F3E:FM	同上	同上	同上